

## ПРИВОД AM15ESE. ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Внутривальный электропривод AM15ESE



#### Технические характеристики привода

Тип	внутривальный асинхронный
Напряжение питания	5 В
Электрическая мощность	4 Вт
Скорость вращения привода	35 об/мин
Крутящий момент	0,3 Нм
Длина мотора	35 см
Настройка конечных положений	электронная
Индекс пылевлагозащиты	IP20
Тип аккумуляторной батареи / Емкость	Li-ion / 800 мА·ч
Уровень шума	35 дБ
Радиочастота	433,92 МГц
Максимальный вес полотна	3 кг
Тип зарядного кабеля	Micro USB
Функция «Плавный старт / остановка»	да
Температурный режим работы	0°C ... +50°C

#### Виды управления

<p>Пульт управления 1-канальный сенсорный (белый / черный) <b>AC140-01</b></p>	<p>Пульт управления 6-канальный сенсорный (белый / черный) <b>AC140-06</b></p>	<p>Пульт управления 16-канальный сенсорный (белый / черный) <b>AC140-16</b></p>	<p>Блок управления моторами серии AM со смартфона / планшета <b>AC520-02 Wi-Fi</b></p>
<p>Пульт управления 1-канальный, серебристый <b>AC153-01</b></p>	<p>Пульт управления 16-канальный, серебристый <b>AC153-16</b></p>	<p>Настенный радиовыключатель 1-канальный (белый / черный / черно-белый) <b>AC133-01</b></p>	<p>Настенный радиовыключатель 5-канальный (белый / черный / черно-белый) <b>AC133-05</b></p>